

UWAGI I OBJAŚNIENIA

M.N.S. montaż nowej stolarki

ściana do wbudowania

ściana istniejąca

UWAGA:

- TYPY PRZEWODÓW PODANO NA SCHEMATACH ZASILANIA
- INSTALACJA WTYNKOWA
- POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE W ŁAZIENKACH-DY4mm2
- W ŁAZIENKACH DO POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH LOKALNYCH PODŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ GRZEJNIK

WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYCZKOWYCH:

- KUCHNIA OGÓLNE 1m
- KUCHNIA LODÓWKA 0,2m
- KUCHNIA OKAP 2,2m
- ŁAZIENKA 1,4m
- POKOJE 0,2m
- WYŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA h=1,2m
- DLA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ. PUSZKA INST. 5*4 PLEXO+OWY5*4 l=1,5m
- WSZYSTKIE GNIAZDA 1-FAZOWE W MIESZKANIACH, OPRÓCZ ŁAZIENEK STOSOWAĆ PODWÓJNE
- OSPRZĘT BIAŁY W JEDNEJ LINII WZORNICZEJ

Schemat wykonania połączeń wyrównawczych lokalnych:

Legenda:

- Gniazado wtykowe
- Wyłącznik oświetlenia podwójny
- Wyłącznik oświetlenia pojedynczy
- B — Philips Pacific TCW095 AC 2xTL-D36W/830
- C — Philips Pacific TCW095 AC 2xTL-D58W/830
- Oprawa żarowa sufitowa typ SOPS 100 IP 44
- Oprawa żarowa ścienna typ SOPS 100 IP 44
- A — Philips Centura TCS098 C3 4xTL-D18W/830

Nr pom.	Nazwa	Pow. [m2]	Posadzka
1	WC męskie	7,04	terakota
2	WC damskie	11,36	terakota
3	Szatnia	3,04	terakota
4	Biblioteka	23,72	terakota
5	Komunikacja	8,02	terakota
6	Sala	73,10	terakota
7	Kuchnia	13,61	terakota
8	OSP Żabiczyn	42,97	gładź cem.

OPIS TECHNOLOGII

1- stół
2- kuchenka gazowa
3- mech. ciąg went.
4- wiadro pedałowe na odpadki
5- zlewozmywak
6- umywalka
7- meble kuchenne
8- blat

	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie				
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Inwestor	U.G. Mieścisko
Projektował	mgr inż. A.Kabaciński			Inwestycja	
Sprawdził	--------			Lokalizacja	Żabiczyn gmina Mieścisko
Asystent proj.	mgr inż. A. Sakowicz				
Skala/format	Nazwa rysunku			Branża	elektr.. Nr rysunku
1:50	Rzut parteru– stan projektowany				E–1